

PRODUKTDATENBLATT

Type: eNEXHO-CR
Art. Nr.: 38905



9120054178249

Kurzbeschreibung

Funkbus-Poweraktor, 868MHz, 230V, 16A, Ein/Aus



Das ETHERMA Funkbus-Modul NEXHO CR ermöglicht das Schalten von elektrischen Lasten bis zu 3500 W. Per Taster lässt sich jeder elektrische Verbraucher ein- und ausschalten. Einmal installiert und per Knopfdruck in das ENX-System integriert, lässt sich jedes einzelne Modul verschiedenen Szenarien zuweisen und mit einem Smartphone, Tablet oder PC steuern, den Status einsehen und verändern. Kann auch als Aktor für andere Module verwendet werden. Durch die kompakte Bauform können alle Module in einer tiefen Schalterdose, in der Zwischendecke oder im Verteiler montiert werden, 12, 24, 230 V, 16 A Schaltleistung: max. 3500 W, Funkfrequenz: 868 MHz, 35x50x42 mm, CE konform.

ETIM Merkmale

Bussystem KNX	×	Breite in Teilungseinheiten	3
Bussystem KNX-RF (Funk)	×	Anzahl der digitalen Eingänge	0
Bussystem Funkbus	✓	Max. Schaltleistung	3600 Watt
Bussystem LON	×	Max. Schaltleistung LED	3600 Watt
Bussystem Powernet	×	Ausgangsleistung	3600 Watt
Andere Bussysteme	ohne	Max. Anzahl der Schaltausgänge	1
Funk bidirektional	✓	Max. Schaltstrom	16 Ampere
Montageart	Built-in installation	Bemessungsstrom	16 Ampere
Vor Ort-/Handbedienung	×	Bemessungsbetriebsspannung	230 230 Volt
Mit LED-Anzeige	✓	g	
Geeignet für C-Last	×	Leistungsaufnahme	0 Watt
Verschiedene Phasen anschließbar	✓	Min. Tiefe der Gerätedose	50 Millimeter
Mit Busankopplung	×		
Busmodul abnehmbar	×		
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	×		
Schutzart (IP)	IP20		

Erstellt am: 26.04.2025