

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-DIMM-LED
Art. Nr.: 40467



9120061393260

Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen



Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 mHz, maximale Ausgangsleistung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Frequenz	50 60 Hertz
Seriendimmer	✗	Steuerspannung	12 12 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Nebenstelleneingang	✓	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Lichtwertspeicher	✓	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Verwendbar mit Taste	✓	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✓	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	✓	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✓	Gerätebreite	37 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	100 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗	Gerätetiefe	21 Millimeter
Min. Helligkeit steuerbar	✗	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schlagfestigkeit	IK01		
Anschlussart	Schraubklemme		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		

Erstellt am: 26.04.2025

Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×