

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-111C  
**Art. Nr.:** 40039



9120061392454

### Kurzbeschreibung

Funkempfänger für LAVA LITE, in UP-Dose, 10A



Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

### ETIM Merkmale

<b>Geeignet für Dimmer</b>	×	<b>Anzahl der Relais</b>	1
<b>Geeignet für Pulsdrücker</b>	×	<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9016
<b>Geeignet für Rollladenschalter</b>	×	<b>Funkfrequenz</b>	868 Megahertz
<b>Geeignet für Jalousieschalter</b>	×	<b>Codelänge (Bit)</b>	0
<b>Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter</b>	×	<b>Anzahl der Befehle</b>	0
<b>Geeignet für Schalter</b>	✓		
<b>Im Gehäuse</b>	×		
<b>Im Röhrensockelgehäuse</b>	×		
<b>Als Modul/Platine</b>	✓		
<b>Stromversorgung</b>	230 V AC		
<b>Tast-Betrieb</b>	×		
<b>Schalt-Betrieb</b>	✓		
<b>Mit Funkhandsender</b>	×		
<b>Mit Funkcodiergerät</b>	×		
<b>Mit Funktaster</b>	×		
<b>Montageart</b>	Unterputz		
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff		
<b>Werkstoffgüte</b>	Duroplast		
<b>Halogenfrei</b>	×		
<b>Oberflächenschutz</b>	unbehandelt		
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	matt		
<b>Befestigungsart</b>	Befestigung mit Schraube		
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Transparent</b>	×		
<b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>	IP20		
<b>Schutzart (NEMA)</b>	sonstige		
<b>Modulation</b>	UKW (FM)		
<b>Rollingcode-System</b>	×		
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	×		
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	×		
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	×		

Erstellt am: 09.10.2024

PRODUKTDATENBLATT

**IFTTT-Unterstützung  
verfügbar**

✘

Erstellt am: 09.10.2024