

PRODUCT DATABLAD


Type: ET-111A
Art. Nr.: 36758



9120015729282

Korte omschrijving

ET-111A Draadloze ontvanger voor LAVA 16 A



Product omschrijving

De draadloze ontvanger ET-111A kan eenvoudig worden gemonteerd op de LAVA BASIC-DM en worden ingeleerd met een ET-14A.

ETIM Kenmerken

Geschikt voor dimmer	×	Opgenomen vermogen	3680 Watt
Geschikt voor pulsdrukker	×	Aantal relais	1
Geschikt voor rolluikschakelaar	×	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Geschikt voor jaloezieschakelaar	×	Radiofrequentie	868 Megahertz
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	×	Codelengte (Bit)	0
Geschikt voor schakelaar	×	Aantal commando's	0
In behuizing	✓		
In buisvoetbehuizing	×		
SMD-module/printplaat	×		
Stroomvoorziening	230 V AC		
Druktoetsenmodus	×		
Schakelmodus	✓		
Met radio-handzender	×		
Met radiocodeerapparaat	×		
Met radioknop	×		
Montagewijze	Opbouw		
Materiaal	Kunststof		
Materiaalkwaliteit	Thermoplast		
Halogeenvrij	✓		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Uitvoering oppervlakte	Mat		
Bevestigingswijze	Overig		
Kleur	Wit		
Transparant	×		
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		
Modulatie	UKW (FM)		
Rollingcode-systeem	×		
Compatible met Apple HomeKit	×		

Gecreëerd op: 27-06-2025

Compatible met Google Assistant	x
Compatible met Amazon Alexa	x
Met IFTTT ondersteuning	x