

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-111C
Art. Nr.: 40039



9120061392454

Kurzbeschreibung

Funkempfänger für UP-Doseneinbau, 10A



Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

ETIM Merkmale

Geeignet für Dimmer	×	Leistungsaufnahme	2300 Watt
Geeignet für Pulsdrücker	×	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rollladenschalter	×	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Geeignet für Jalousieschalter	×	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	×	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✓	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	×		
Im Röhrensockelgehäuse	×		
Als Modul/Platine	✓		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	×		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	×		
Mit Funkcodiergerät	×		
Mit Funktaster	×		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Duroplast		
Halogenfrei	×		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	weiß		
Transparent	×		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	×		
Kompatibel mit Apple HomeKit	×		
Kompatibel mit Google Assistant	×		
Kompatibel mit Amazon Alexa	×		

Erstellt am: 26.04.2025

IFTTT-Unterstützung
verfügbar

✕