

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-DIMM-LUX
Art. Nr.: 46408



9120129932004

Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX, passend für alle Größen



Dimmer für die integrierte LED-Beleuchtung der Infrarotheizung LAVA LUX - passend für alle Ausführungen des LAVA LUX Infrarotpaneels

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Frequenz	50 60 Hertz
Seriendimmer	✗	Steuerspannung	12 12 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Nebenstelleneingang	✓	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Lichtwertspeicher	✓	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Verwendbar mit Taste	✓	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✓	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	✓	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✓	Gerätebreite	37 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	100 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗	Gerätetiefe	21 Millimeter
Min. Helligkeit steuerbar	✗	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	kleben		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	sonstige		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schlagfestigkeit	IK01		
Anschlussart	Schraubklemme		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		

Erstellt am: 26.04.2025

IFTTT-Unterstützung
verfügbar

✕