

PRODUKTDATENBLATT

Type: SM-Dimm-X3-ARC-NA
Art. Nr.: 9300212



4026911114243

Kurzbeschreibung

SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm



*** Bild fehlt:
/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/PRD/4026911000003/PHI/SOLAMAGIC-DM-NA.tif ***

Mit dem SM-Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Bedienungsart	Funk	Anzahl der Einheiten	1
App-Steuerung über Bluetooth	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	7016
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Nennspannung	230 230 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Frequenz	50 50 Hertz
Seriendimmer	✗	Steuerspannung	230 230 Volt
Lastart	universal	Nennleistung ohmsche Last	3000 3000 Watt
Nebenstelleneingang	✗	Nennleistung induktive Last	16 16 Voltampere
Lichtwertspeicher	✗	Nennleistung kapazitive Last	5 5 Voltampere
Verwendbar mit Taste	✗	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✗	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit Präsenzmelder	✗	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✗	Gerätebreite	115 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓	Gerätehöhe	200 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	✗	Gerätetiefe	92 Millimeter
Min. Helligkeit steuerbar	✗	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Metall		
Werkstoffgüte	Aluminium		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert		
Ausführung der Oberfläche	glänzend		
Farbe	anthrazit		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44		
Schlagfestigkeit	IK03		
Anschlussart	sonstige		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		

Erstellt am: 26.04.2025

Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×