

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-DIMM-LED
Art. Nr.: 40467



Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen



Produktbeschreibung

Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 mHz, maximale Ausgangsleistung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

ETIM Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Bedienungsart	Funk	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
App-Steuerung über Bluetooth	✗	Nennspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Steuerspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenabschnitt	✗	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Seriendimmer	✗	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Lastart	universal	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Nebenstelleneingang	✓	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Lichtwertspeicher	✓	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Taste	✓	Gerätebreite	37 Millimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✓	Gerätehöhe	100 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	✓	Gerätetiefe	21 Millimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✓	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	✓		
Verwendbar mit IR-Taste	✗		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	✗		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		

Erstellt am: 27.11.2023

PRODUKTDATENBLATT

Schlagfestigkeit	IK01
Anschlussart	Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit	✘
Kompatibel mit Google Assistant	✘
Kompatibel mit Amazon Alexa	✘
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✘

Erstellt am: 27.11.2023