

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: ET-111C
Art. Nr.: 40039



9120061392454

Brève description

Récepteur sans fil ET-111C pour LAVA 10A



Description du produit

Le récepteur sans fil ET-111C facilite la commutation d'appareils de chauffage électriques, ainsi que de chauffages par le sol. À l'aide de l'ET-14A, ce récepteur permet de contrôler la température ambiante. Combiné au capteur externe ET-EF-111, il permet également de réguler la température du sol. La fréquence de 868 MHz garantit une grande portée et une connexion optimale. Montage dans boîtier UP, Courant de commutation : 10 A, Dimensions : 50x47x33 mm, Type de protection : IP 20, Fréquence d'envoi : 868 MHz, Portée 100 - 300 m, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Geeignet für Dimmer	×	Leistungsaufnahme	2300 Watt
Geeignet für Pulsdrücker	×	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Rollladenschalter	×	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Geeignet für Jalousieschalter	×	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	×	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Schalter	✓	Anzahl der Befehle	0
Im Gehäuse	×		
Im Röhrensockelgehäuse	×		
Als Modul/Platine	✓		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	×		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	×		
Mit Funkcodiergerät	×		
Mit Funktaster	×		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Duroplast		
Halogenfrei	×		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	weiß		
Transparent	×		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	×		

Créé le: 16/12/2025

Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×