

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-Dimm-X3-ARC-T
Art. Nr.: 9300211



4026911114236

Korte omschrijving

SM ARC draadloze 3-standen dimmer 3kW Titanium



Product omschrijving

ETIM Kenmerken

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Radiografisch	Aantal eenheden	1
App besturing via Bluetooth	✗	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9006
Dimbaar faseaansnijding	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Dimbaar faseafsnijding	✗	Frequentie	50 50 Hertz
Seriedimmer	✗	Stuurspanning	230 230 Volt
Type belasting	Universeel	Nom. belasting vermogensweerstand	3000 300 Watt
Ingang voor nevenunit	✗	Nom. belasting inductiestroom	16 16 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	✗	Nom. belasting capaciteitsvermogen	5 5 Voltampère
Geschikt voor toepassing met drukker	✗	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	✗	Opgenomen vermogen	3,5 Watt
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	✗	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	✗	Schakelmateriaalbreedte	115 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	✓	Schakelmateriaalhoogte	200 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	✗	Schakelmateriaaldiepte	92 Millimeter
Montagewijze	Opbouw	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Metaal		
Kwaliteitsklasse	Aluminium		
Halogeenvrij	✗		
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd		
Uitvoering oppervlakte	Glanzend		
Kleur	Titanium		
Transparant	✗		

Gecreëerd op: 09-10-2024

PRODUCT DATABLAD

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	×
Compatible met Google Assistant	×
Compatible met Amazon Alexa	×
Met IFTTT ondersteuning	×

Gecreëerd op: 09-10-2024