

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-F
Art. Nr.: 39714



9120061391679

Kurzbeschreibung

Funkempfänger für LAVA 2.0, 16A, Teil des Plug&Play-Systems



Der Funk Empfänger LAVA-F kann im Plug & Play-Stecksystem an alle LAVA 2.0 (LAVA BATH 2.0) einfach montiert werden und mit einem ET-14A eingelernt werden.

ETIM Merkmale

Geeignet für Dimmer	×	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Pulsdrücker	×	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Rollladenschalter	×	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousieschalter	×	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Jalousie- /Rollladenschalter	×	Anzahl der Befehle	0
Geeignet für Schalter	×		
Im Gehäuse	✓		
Im Röhrensockelgehäuse	×		
Als Modul/Platine	×		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	×		
Schalt-Betrieb	✓		
Mit Funkhandsender	×		
Mit Funkcodiergerät	×		
Mit Funktaster	×		
Montageart	sonstige		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	✓		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	sonstige		
Farbe	weiß		
Transparent	×		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	×		
Kompatibel mit Apple HomeKit	×		
Kompatibel mit Google Assistant	×		
Kompatibel mit Amazon Alexa	×		

Erstellt am: 09.10.2024

PRODUKTDATENBLATT

**IFTTT-Unterstützung
verfügbar**

✘

Erstellt am: 09.10.2024