

PRODUKTDATENBLATT

Type: LAVA-DIMM-LUX
Art. Nr.: 46408



9120129932004

Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LUX, passend für alle Größen



Dimmer für die integrierte LED-Beleuchtung der Infrarotheizung LAVA LUX - passend für alle Ausführungen des LAVA LUX Infrarotpanels

ETIM Merkmale

App-Steuerung über Bluetooth	✗	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Dimmung Phasenanschnitt	✓	Anzahl der Einheiten	1
Dimmung Phasenabschnitt	✗	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Seriendimmer	✗	Nennspannung	12 12 Volt
Nebenstelleneingang	✓	Frequenz	50 60 Hertz
Lichtwertspeicher	✓	Steuerspannung	12 12 Volt
Verwendbar mit Taste	✓	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Verwendbar mit Bewegungsmelder	✓	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Verwendbar mit Präsenzmelder	✓	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	✓	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Funktaste	✓	Leistungsaufnahme	3,5 Watt
Verwendbar mit IR-Taste	✗	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Min. Helligkeit steuerbar	✗	Gerätebreite	37 Millimeter
Werkstoffgüte	Thermoplast	Gerätehöhe	100 Millimeter
Halogenfrei	✗	Gerätetiefe	21 Millimeter
Transparent	✗	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schlagfestigkeit	IK01		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		

Erstellt am: 09.10.2024